



Scheda tecnica Ledvance Luce da parete Post Endura Classic E27 Steel | Up - Sensore di movimento e luce

[Visualizza il prodotto](#)



## Dati tecnici

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                               | 243541                                  |
| EAN                               | 4058075206540                           |
| Marca                             | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante              | ENDURA CLASSIC POST SENS UP E27 ST LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |

## Informazioni tecniche

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Attacco           | E27                          |
| Tecnologia        | Apparecchio senza lampadina  |
| Voltaggio (V)     | 220-240                      |
| Dimmerabile       | Non dimmerabile              |
| Lampadina inclusa | No                           |
| Montaggio         | Montaggio a parete           |
| Copertura Ottica  | Vetro                        |
| Tipo di Prodotto  | Retrofit Decorative Lighting |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Connessione Infisso            | Morsetto a vite      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                 |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40       |
| Colore dell'Apparecchio        | Acciaio inossidabile |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Alloggiamento | Acciaio Inossidabile |
|---------------|----------------------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Product Serie | Endura |
|---------------|--------|

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 212 |
|----------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 127 |
|----------------|-----|

## Informazioni sul sensore

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
|-----------------|-------------------------------------------------|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Capacità di Rilevamento (gradi) | 80 |
|---------------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Capacità di Rilevamento (m) | 8m |
|-----------------------------|----|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Impostazioni Sensor Time | 5 sec - 5 min |
|--------------------------|---------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione

 Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**

